

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	N-K
尺 寸	52.0*57.5*22.0mm
工作温度	-30~+70℃ -45~+85℃
储存温度	-50~+90℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率 CW
TH5258EN-X/150-170MHz	150-170	0.90	18.0	1.30	300
TH5258EN-X/160-166MHz	160-166	0.70	20.0	1.25	300
TH5258EN-X/160-170MHz	160-170	0.80	18.0	1.30	300
TH5258EN-X/180-184MHz	180-184	0.50	20.0	1.20	300
TH5258EN-X/192-232MHz	192-232	0.80	18.0	1.30	300
TH5258EN-X/200-210MHz	200-210	0.40	23.0	1.20	300
TH5258EN-X/200-220MHz	200-220	0.40	20.0	1.25	300
TH5258EN-X/215-223MHz	215-223	0.40	23.0	1.20	300
TH5258EN-X/220-240MHz	220-240	0.40	20.0	1.25	300
TH5258EN-X/225-270MHz	225-270	0.60	19.0	1.25	300
TH5258EN-X/230-240MHz	230-240	0.40	23.0	1.20	300
TH5258EN-X/235-255MHz	235-255	0.40	20.0	1.25	300
TH5258EN-X/260-270MHz	260-270	0.30	23.0	1.20	300
TH5258EN-X/260-330MHz	260-330	0.60	18.0	1.30	300

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

说明:

- 1, 此环行器连接器可选择 SMA、N, 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 环行器只提通过功率, 表示发射到天线、天线到接收均为通过功率;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!