

邮箱: zqc7708@163.com

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 W
WHH7038X-X/400-410MHz	400-410	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/400-440MHz	400-440	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/400-450MHz	400-450	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/400-470MHz	400-470	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/400-500MHz	400-500	1.0/0.5	38/18	1.25	300
WHH7038X-X/410-460MHz	410-460	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/413-419MHz	413-419	0.6/0.3	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/419-425MHz	419-425	0.6/0.3	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/420-450MHz	420-450	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/420-480MHz	420-480	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/425-475MHz	425-475	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/429-439MHz	429-439	0.6/0.3	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/430-440MHz	430-440	0.6/0.3	46/20	1.20	300
WHH7038X-X/430-460MHz	430-460	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/430-470MHz	430-470	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/433-457MHz	433-457	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/435-437MHz	435-437	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/440-470MHz	440-470	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/447-499MHz	447-499	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/450-456MHz	450-456	0.6/0.3	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/450-500MHz	450-500	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/450-520MHz	450-520	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/450-550MHz	450-550	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/455-465MHz	455-465	0.6/0.3	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/459-486MHz	459-486	0.6/0.3	46/23	1.20	300

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 W
WHH7038X-X/470-490MHz	470-490	0.6/0.3	40/20	1.20	300
WHH7038X-X/470-530MHz	470-530	0.8/0.4	40/20	1.20	300
WHH7038X-X/470-570MHz	470-570	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/470-610MHz	470-610	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH7038X-X/475-525MHz	475-525	0.6/0.3	46/20	1.20	300
WHH7038X-X/495-516MHz	495-516	0.6/0.3	46/20	1.20	300
WHH7038X-X/500-600MHz	500-600	0.8/0.4	40/20	1.20	300
WHH7038X-X/500-700MHz	500-700	1.4/0.7	35/16	1.35	300
WHH7038X-X/570-670MHz	570-670	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/580-720MHz	580-720	0.9/0.45	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/600-700MHz	600-700	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/670-770MHz	670-770	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/690-860MHz	690-860	0.8/0.4	40/20	1.20	300
WHH7038X-X/700-862MHz	700-862	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/700-900MHz	700-900	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH7038X-X/703-862MHz	703-862	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/770-860MHz	770-860	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/600-800MHz	600-800	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH7038X-X/700-1000MHz	700-1000	1.2/0.6	36/18	1.40	300
WHH7038X-X/750-950MHz	750-950	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/800-1000MHz	800-1000	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/854-921MHz	854-921	0.6/0.3	40/20	1.20	300
WHH7038X-X/860-872MHz	860-872	0.5/0.3	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/862-960MHz	862-960	0.6/0.3	50/23	1.20	300
WHH7038X-X/900-930MHz	900-930	0.5/0.3	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/900-1000MHz	900-1000	0.6/0.3	46/20	1.20	300
WHH7038X-X/900-1100MHz	900-1100	0.8/0.4	40/20	1.25	300

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 W
WHH7038X-X/950-1000MHz	950-1000	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/950-1250MHz	950-1250	0.9/0.45	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/950-1280MHz	950-1280	1.0/0.5	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/950-1450MHz	950-1450	1.2/0.6	34/17	1.35	300
WHH7038X-X/955-1220MHz	955-1220	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/960-1160MHz	960-1160	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/960-1215MHz	960-1215	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/960-1260MHz	960-1260	0.9/0.45	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/1000-1100MHz	1000-1100	0.6/0.3	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/1000-1500MHz	1000-1500	1.2/0.6	34/16	1.35	300
WHH7038X-X/1015-1045MHz	1015-1045	0.5/0.3	46/20	1.15	300
WHH7038X-X/1020-1040MHz	1020-1040	0.5/0.3	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/1020-1100MHz	1020-1100	0.5/0.25	40/20	1.20	300
WHH7038X-X/1022-1540MHz	1022-1540	1.2/0.6	34/17	1.35	300
WHH7038X-X/1030-1039MHz	1030-1039	0.4/0.25	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/1030-1090MHz	1030-1090	0.5/0.25	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/1100-1600MHz	1100-1600	1.0/0.5	34/17	1.35	300
WHH7038X-X/1100-1650MHz	1100-1650	1.2/0.6	34/17	1.35	300
WHH7038X-X/1100-1699MHz	1100-1700	1.2/0.6	32/15	1.40	300
WHH7038X-X/1160-1610MHz	1160-1610	1.0/0.5	36/17	1.30	300
WHH7038X-X/1200-1400MHz	1200-1400	0.6/0.3	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/1200-1500MHz	1200-1500	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH7038X-X/1285-1315MHz	1285-1315	0.4/0.2	46/23	1.20	300
WHH7038X-X/1290-1310MHz	1290-1310	0.4/0.2	50/23	1.15	300
WHH7038X-X/1300-1700MHz	1300-1700	0.8/0.4	40/20	1.20	300
WHH7038X-X/1350-1850MHz	1350-1850	1.0/0.5	38/19	1.25	300

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com



说明:

- 1, 指标中有两个指标的, 分别是双结大插损/单结小插损, 双结大隔离/单结小隔离。
- 2, 关于反射功率: 环行器的通过功率即是它的反射功率, 最终决定用户所接的负载功率大小。
- 3, 仅表中部分常用频率, 可根据用户要求生产;
- 4, 如果您没有找到您想要的, 请与我们联系!