

邮箱: zqc7708@163.com

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 W
WHH4223B-X/4.0-7.0GHz	4.0-7.0	1.0/0.5	36.0/18.0	1.30	100
WHH4223B-X/4.0-7.2GHz	4.0-7.2	1.0/0.5	36.0/18.0	1.30	100
WHH4223B-X/4.0-8.0GHz	4.0-8.0	1.2/0.6	36.0/18.0	1.30	100
WHH4223B-X/5.0-7.0GHz	5.0-7.0	1.0/0.5	38.0/18.0	1.25	100
WHH4223B-X/5.6-7.0GHz	5.6-7.0	1.0/0.5	38.0/18.0	1.25	100
WHH4223B-X/5.8-6.7GHz	5.8-6.7	1.0/0.5	38.0/18.0	1.25	100
WHH4223B-X/6.0-8.0GHz	6.0-8.0	0.8/0.4	38.0/18.0	1.25	100

说明:

- 1, 指标中有两个指标的, 分别是双结大插损/单结小插损, 双结大隔离/单结小隔离。
- 2, 关于反射功率: 环行器的通过功率即是它的反射功率, 最终决定用户所接的负载功率大小。
- 3, 仅表中部分常用频率, 可根据用户要求生产;
- 4, 如果您没有找到您想要的, 请与我们联系!